

SL Podatkovni list izdelka PURMA – odvod pare

Informacije o izdelkih v skladu z delegirano uredbo (EU) št. 65/2014, kot tudi uredbo (EU) št. 66/2014.

Proizvajalec	BORA		
Oznaka modela	PURMA		
	Simbol	Vrednost	Enota
Poraba energije			
Letna poraba energije	AEC_{hood}	34,1	kWh/a
Razred energijske učinkovitosti	–	A+	–
Indeks energetske učinkovitosti	EEl_{hood}	42,9	–
Pretok zraka			
Učinkovitost pretoka zraka	FDE_{hood}	32,9	–
Razred za učinkovitost pretoka zraka	–	A	–
Pretok zraka pri minimalni hitrosti v normalnem delovanju	–	187	m ³ /h
Pretok zraka pri najvišji hitrosti v normalnem delovanju	–	565	m ³ /h
Pretok zraka med delovanjem na intenzivnem nivoju ali na visoki hitrosti (stopnja Power)	–	620	m ³ /h
Največji pretok zraka	Q_{max}	635,6	m ³ /h
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti	Q_{BEP}	290,0	m ³ /h
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti	P_{BEP}	476	Pa
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti	W_{BEP}	116,7	W
Faktor povečanja časa	f	0,8	–
Osvetljevanje			
Učinkovitost osvetljevanja	LE_{hood}	*	lx/W
Razred učinkovitosti osvetljevanja	–	*	–
Nazivna moč sistema za osvetljevanje	W_L	*	W
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	E_{middle}	*	lx
Ločevanje maščobe			
Učinkovitost filtriranja maščob	GFE_{hood}	96,3	%
Razred za stopnjo ločevanja maščobe	–	A	–
Emisija hrupa			
Nivo zvokovne moči pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri normalnem delovanju	L_{WA}	42	dB re 1 pW
Nivo zvokovne moči pri največji razpoložljivi hitrosti pri normalnem delovanju	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Nivo zvokovne moči med delovanjem na intenzivnem nivoju ali pri visoki hitrosti (stopnja Power)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Raven zvočnega tlaka pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Raven zvočnega tlaka pri najvišji razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Raven zvočnega tlaka pri intenzivnem nivoju ali na visoki hitrosti (stopnja Power)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Zahtevana moč			
Zahtevana moč v stanju izključenosti	P_o	0,18	W
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	P_s	*	W

* Ne velja za ta izdelek.

** Prostovoljna navedba